

LR 4280 GIROFLEX - uso externo

Especificações Técnicas:

Esquema elétrico de Instalação:

Tensão de Funcionamento: Bivolt - 12/24Vdc

8 funções de advertência

Uso externo

Corrente:360mA

Cor da Iluminação:Âmbar / Azul / Verde /Vermelho

Quantidade de LEDs / Tipo:36 / SMD

Material / Lente em acrílico / base em ABS / preto

Fixação:Parafusos (não inclusos)

Dimensões aprox.:ø10 x 9,2cm



Para mudar o efeito do LEDs deve pressionar o Botão Interno por 3 Segundos. Caso desligue ficará na memória o ultimo efeito selecionado



Chave Selecionar efeito de LEDs
8 efeitos de led

(fig.1)

Ligação da Fiação
Modelo 12 a 24 V DC
Vermelho Positivo
Preto Negativo

Seleção de Funções

Com cuidado desrosqueie a lente, retire-a, e localize o Botão de Funções (Fig.1). Em seguida, para selecionar a função desejada, ligue o sinalizador, pressione o Botão e segure-o por aproximadamente 3 seg. até ocorrer a troca para função seguinte. OBS.: Após escolher a função desejada, desligue o Sinalizador e recoloque a lente certificando-se de que sua fixação esteja bem apertada e ligue-o novamente.